

TYP 800P

IONDA 800P Mit Störkontakt für die Gebäudeleittechnik

Objekte mit Gebäudeleittechnik oder Störmeldekonzep.

01 Merkmale

- Potentialfreier Störkontakt
- Gerätestörung direkt an die GLT
- Leistung wie IONDA 800

02 Einbau

- Einbau nach Wasserzähler, Filter und Druckminderer, vor der ersten Verteilung
- Einbau durch einen eingetragenen Installateur (§ 12 Abs. 2 AVBWasserV)
- Details: Installationshinweise und Betriebsanleitung

03 Technische Angaben

MERKMAL	ANGABE
Störmeldung	potentialfreier Kontakt
Gebäudegröße	bis 100 Wohneinheiten
Induktionseinheiten	2
Warmwasserspeicher	bis 3.000 Liter
Gehäusemaße Steuergerät	260 × 250 × 150 mm
Gewicht Steuergerät	2,9 kg
Anschlusswert	60 VA
Netzanschluss	220/230 V, 50/60 Hz
Schutzart Steuergerät	IP54
Umgebungstemperatur Steuergerät	-10 bis +30 °C, trockener Innenraum
Durchfluss	0-15 m ³ /h

GUT ZU WISSEN

Der potentialfreie Störkontakt lässt sich einfach an die Gebäudeleittechnik anbinden und meldet Gerätestörungen. Als Meldekontakt passt er zu jeder Gebäudeleittechnik – ohne zusätzliche Busschnittstelle.

DAS VERFAHREN

IONDA ist physikalischer Kalkschutz nach dem IONDA-STAP-Verfahren. Es enthärtet nicht – Calcium und Magnesium bleiben im Wasser, die Wasserhärte ändert sich nicht. Die TU Berlin (ZELMI) hat elektronenmikroskopisch sichtbar gemacht, dass mit dem STAP-Verfahren behandeltes Wasser überwiegend amorphe, feine Strukturen statt harter Kalkkristalle bildet. Für IONDA liegt keine Prüfung nach DIN 3607 bzw. DVGW-Zertifizierung vor.

Technische Angaben zu Ihrer Orientierung – die genaue Auslegung erfolgt für Ihr Objekt. Technische Änderungen vorbehalten. Stand 10/2026.